

Elektroexemplar
QUEL-10224
029.970.1 030.209.1 052.205.7 032.123 9



646.107 450.FUP-2				Fretoleranzen	Oberflaechen	Massstab	514604 / 514605
						GA - P42 - M/MS	
					Datum	Name	Programmschaltwerk fuer Favorit 575, 675, 375
				Bearb.	19.01.89		
5	646.90.8025	23.03.		Gepr.	19.01.89		
4	646.90.8008	30.01.		Norm.			
3	646.88.8089	27.10.		12L		HT132	
2	646.88.8049	27.04.					
1	646.88.8022	16.02.		AEG			646.107 440.SBP-3
0	646.88.8010	19.01.					
Kzst.	Aenderung	Datum	Name	Urspr.:		Ers.f.:	Ers.d.:

Blatt Bl.



1 loest	2-8
3 loest	4 - 8
4 loest	3, 5 - 8
5 loest	3, 4, 6 - 8
6 loest	3 - 5, 7 - 8
7 loest	3 - 6, 8
8 loest	3 - 7

Strombelastung bei 10 000 Schaltspielen

Kontakt	Belastung bei 250V~
C/D - 2u.4	16 (2)A
G/H - 2	(1)A
alle weiteren	(0.1)A

Saemtliche Abgriffe ueber RASTS
(Codierung nach Masebild)

Bez.	Vanne	Belastung bei 250V ~
XS3.1	3 pol.	16(2)A
SB2	2 pol.	16(2)A
SB4	4 pol.	(1)A
ST2.1	2 pol.	(0.1)A
ST2.2	2 pol.	(0.1)A
SZ	Einzelst.	6(2)A

Taste/Feld 2 mit elektr. Anzeige
Taste/Feld 9 mit elektr. Anzeige

						Datum	Name
					Bearb.	19.09.89	
					Gepr.	19.09.89	
					Norm.		
					12L		MT132
1	646.90.8014	07.0					
0	646.89.8094	19.09.					
Kust.	Aenderung	Datum	Name	Ursprung:			

Freimasstoleranzen | Oberflaechen | Massstab: GA - P42

AEG

DT Schalter
Privileg 620

646.107 650.SBP-3

Blatt

Fert.-Nr.: | Fert.-Nr.:

029.970.1
030.209.1
032.205.7
032.239.6

3

029.970.1 032.205.7
030.109.1 032.239.6

Programmbeispiele				1 Vorspulen extra	2 Stark 65 C	3 Normal 65 C	4 Normal 50 C	5 Spar 65 C	6 Spar 50 C	7 Kurz 65 C	8 Kurz 50 C
Rastteilen	Schritte		Ventil	Zeit (sec) Normal	Wirk. Temp. Pumpen	Wirk. Temp. Pumpen	Wirk. Temp. Pumpen	Wirk. Temp. Pumpen	Wirk. Temp. Pumpen	Zeit (sec) Schnell Wirk. Temp. Pumpen	Wirk. Temp. Pumpen
1 Ausspulen	1	F	11	5							
	2	F	11	25							
	3	P		30	P	P	P				
Vorspulen 2	4	F	11	60							
	5	(F)	11	60	(U)	(U)	(U)				
	6	(F)	11	120	(U)	(U)	(U)				
	7			120	(U)	(U)	(U)				
	8			120	(U)	(U)	(U)				
	9			30	(U)	(U)	(U)				
	10	(F)	11	5	(U)	(U)	(U)			5	
	11	(F)	11	25	(U)	(U)	(U)			25	
	12	P		5	(U) P	(U) P	(U) P	P	P	5 P	P
	13	P		55(25)	P	P	P	P	P	25 P	P
	14	STOP		(5)						(5)	
Reinigen	15	F	11	55						55	
	16	(F) R	11	5	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	5 (U)	(U)
	17	(F)	11	V+55	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	V+55 (U)	(U)
	18	(F) H	11	S+th	(U) 65 C	(U) 65 C	(U) 50 C	(U) 65 C	(U) 50 C	S+th (U) 65 C	(U) 50 C
	19	(F)	11	25	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	5 (U)	(U)
	20	P		5	P	P	P	P	P	5 P	P
	21	F	11	25	u	u	u	u	u	5 u	u
	22	F	11	5	u	u	u	u	u	5 u	u
	23	(F)	11	55	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	5 (U)	(U)
	24			120	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	5 (U)	(U)
	25			120	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	5 (U)	(U)
	26			60	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	5 (U)	(U)
	27			60	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	15 (U)	(U)
	28	P		5	u P	u P	u P	u P	u P	5 u P	u P
	29	P		55	P	P	P	P	P	55 P	P
1. Zeichen-spulen	30	F	11	60						60	
	31	(F)	11	60	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	60 (U)	(U)
	32	(F)	11	60	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	60 (U)	(U)
	33	(F)	11	60	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	60 (U)	(U)
	34	(P)		60	(U) P	(U)	(U)	(U)	(U)	60 (U)	(U)
2. Zeichen-spulen	35	(F)	11	120	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	5 (U)	(U)
	36	(F)	11	120	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	5 (U)	(U)
	37	P		5	u P	u P	u P	u P	u P	5 u P	u P
	38	P		55	P	P	P	P	P	45 P	P
Klarspulen	39	F	11	60						60	
	40	(F)	11	V+5	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	V+5 (U)	(U)
	41	(F) H (K)*	11	th+5	(U) 65 C	(U) 65 C	(U) 50 C	(U) 65 C	(U) 50 C	th+5 (U) 65 C	(U) 50 C
	42	H (K)		(th)+110	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	(th)+50 (U)	(U)
	43			120	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	120 (U)	(U)
	44			60	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	60 (U)	(U)
	45	P		5	P	P	P	P	P	5 P	P
	46	Reg P	9	25	P	P	P	P	P	25 P	P
	47	P		30	P	P	P	P	P	30 P	P
Trocknen	48			120						5	
	49	Reg	9	120						5	
	50	Reg	9	120						5	
	51			30						15	
	52	H P		30	P	P	P	P	P	30 P	P
Ende	53	AUS		(5)						(5)	
	54										
	55										
	56										
	57										
	58										
	59										
	60										

Kurzprogramm nur bei MS - PDS mit Kupplungsmagnet fuer Schleichgang

4

* Klarspuleranoteuerung ab Temp. in Schrittuebergang 40 - 41 fuer ca 0.5 sec.

Zuordnung Programm - Geraete	
Geraeterathen	Programme
3751/U	1, 3, 5
5751/U	1 - 4, 6
6751/U/S	1 - 4, 6, 8
4735, 4755	1, 3, 4, 6
4775, 4755	1 - 3, 6

| | | | | | | | | | |